

ご使用について

〔周囲の影響〕

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

品 番 DCL-38487W・DCL-38487Y・DCL-38488W・DCL-38488Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

- 本説明書は大切に保管してください。

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

△ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

△ 警告

この器具は棚下取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。

壁面 天井または 不安定な場所 傾斜天井

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下的原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。

△ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日5.5時間点灯、年間2000時間点灯。
※点検は、本説明書に従って行ってください。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

- 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品についてのご相談は CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月~金曜)9:00~17:00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 棚下取付専用
- 木ネジ取付方式

品番	DCL-38487Y	DCL-38487W	DCL-38488Y	DCL-38488W
定格電圧		交流 100V		
周波数		50/60Hz兼用		
消費電力	6W		12W	
入力電流	0.11A		0.13A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：40,000時間			
器具重量	約0.9kg		約1.3kg	
電源接続	端子台			

各部の名称

※下図は、簡略した図です。




付属品


- 木ネジ座付
(3本)

取付寸法(見上げ面)

<DCL-38487W・DCL-38487Y>




<DCL-38488W・DCL-38488Y>



施工説明

1) 本体を取り外す


- ①②本体取付金具(2個)を押しながら、取付座から本体を取り外してください。



2) 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(3本)で棚下の補強材のある位置に取付けてください。




△ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が10mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

3) 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。





△ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

4) 取付補助チェーンを取付ける

- スイッチ用穴にスイッチツマミを通してください。

- 取付補助チェーン(2本)を取付座の引掛部(2ヶ所)に取付け、ペンチ等ではさんで締め付けてください。




△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

5) コネクタを接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源側コネクタを本体側コネクタに最後まで確実に差し込んでください。



△ 警告


コネクタの差し込みが不完全な場合、火災の原因となります。

<コネクタを取外す場合>

- ツマミを押しながら抜いてください。

6) 本体を取付ける

- 本体を取付座に合わせ力チッと音がするまで押し込み、確実に取付けてください。



△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。