



灯具配置図

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 2460Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 97.6Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|------|-----|----------|-------|---|--------------------------------|
| | | | | 取付場所 | 屋内 天井直付専用 | 簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可 |
| | | | | 電源接続 | 引掛シーリング | |
| | | | | 消費電力 | 25.2W 定格電圧 100 V | |
| | | | | 電気容量 | 42VA | |
| 4 | カバー | ガラス | 透明(リップ入) | 適合ランプ | LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製 | スイッチ無し |
| 3 | ホルダー | 鋼板 | クロームメッキ | (付)別売 | | |
| 2 | アーム | 鋼管 | クロームメッキ | | | |
| 1 | フランジ | 鋼板 | クロームメッキ | 器具重量 | 約 5.2 kg | |