


| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 3650Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 98.6Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

無線機能に関するご注意

- 他の2.4GHz帯無線通信機能を持つ製品と使用する場合は30cm程度間隔を離して使用してください。
- 下記のような環境により電波の到達距離が短くなったり、届かなくなることがあります。
本機と通信機器間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい障壁がある。
本機の近くで直流電圧で駆動するバルブやモーターなどの機器が動作している。
近くにテレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局があるなど。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



| | | | | 機能 | 一般用 (SENMU 専用) | 特記事項 1/2照度角 40° 制御レンズ付 調光可能範囲 (1%~100%) 必ず無線制御システムと 組み合わせてご使用ください。 スイッチ無し |
|-----|-------|----------|--------|------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | 取付場所 | 屋内 ルミライン取付専用 | |
| | | | | 電源接続 | ルミライン用プラグ | |
| | | | | 消費電力 | 37 W 定格電圧 100 V | |
| | | | | 電気容量 | 38VA | |
| 4 | レンズ | ポリカーボネート | 透明 | LED 付 交換不可 | LED37W 演色性 Ra83 温白色 (3500K) | スイッチ無し |
| 3 | 灯具 | アルミダイカスト | ホワイト93 | | | |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | ホワイト93 | | | |
| 1 | 電源ケース | ポリカーボネート | 白 | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.5 kg | |